

ALINCO

Quality. Style. Performance!

Без лицензионная радиостанция PMR диапазона

DJ-A446



Ready for Action!

Без лицензионная радиостанция для отдыха и работы Alinco DJ-A446, с достаточно компактным размером и удобством эксплуатации, ее прочность, простота в работе и множество других полезных функций удовлетворят ваши потребности. Работа, лыжи, походы и приключения, не важно где вы хотите ее использовать, модель DJ-A446 готова к любым сложностям.

Особенности

- Прочный корпус с классом защиты IP54
- Стандарт MIL-STD-810G
- 128 каналов памяти
- Антенна с высоким коэффициентом усиления
- Li-ion аккумулятор
- Удобный дизайн и вес 240 (с аккумулятором EBP-87 и антенной)
- Пред программируемые параметры для сканирования
- Подсветка экрана и клавиатуры
- Гнездо для внешнего динамика и микрофона (гарнитуры)

Стандартные аксессуары (Наручный ремень в комплекте)

Антенна	Зарядный стакан	Аккумулятор
EA-212	EDC-189	EBP-87 Li-ion 7.4V 1500mAh

Адаптер питания	Клипса
EDC-191E	EBC-34



Аксессуары



- наушник-микрофон (EME-56A)
- Автомобильный кабель (EDC-198)

- Автомобильное зарядное (EDH-40)

- Вешняя гарнитура(EMS-76)

※ Степень защиты IP54 не соблюдается, при использовании EME-56A и/или EDH-40

Спецификации

АНАЛОГОВАЯ НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ UHF/VHF

Основные

- Диапазон частот (носимая): 446,00625-446,09375 МГц
- Тип модуляции : 8K50F3E (FM)
- Программируемые каналы: 8 каналов
- Относительная нестабильность частоты : 10x10⁻⁶(-6)
- Напряжение питания : 7.4В DC±20% (земля отрицательная)
- Ток потребления : 1400mA TX / 300mA прием при Max громкости / 70 mA в режиме ожидания
- Рабочая температура : - 20 ~ +55°C (-4 ~ 131°F)
- Размеры : 240.0 x 56.0 x 30.0 мм (включая антенну и аккумулятор)
- Вес : примерно 240гр (включая антенну и аккумулятор)

Передатчик (ETSI EN300 086 compliant)

- Выходная мощность (носимая): 0,5 Вт
- Шаг сетки частоты : 25 кГц
- Система модуляции: Variable reactance FM
- Внеполосные излучения: -80дБ
- Относительный уровень побочных излучений: -60дБ
- Ширина полосы излучения передатчика - 30дБ :
[при шаге 25кГц] 16кГц / [при шаге 12.5кГц] 11кГц

Макс. отклонение частоты: ±5кГц / ±2.5кГц

Приемник (ETSI EN300 086 compliant)

- Тип: Супергетеродин с двойным преобразованием
- Чувствительность(12дБ SINAD) : 0,3 мкВ
- Избирательность приемника по соседнему каналу: 75дБ
- Избирательность приемника по зеркальному каналу: 80 дБ
- Селективность : - 6дБ : Wide 12кГц / Narrow 10кГц
- 60дБ : Wide 30кГц / Narrow 24кГц
- Выходная аудио мощность: 1000 мВт (10% искажений)

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraibashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: 06-7636-2362 Fax: 06-6208-3802
<http://www.ALINCO.com>
E-mail: export@alinco.co.jp

Authorized Dealer: