

РЕКА 5



ROGER SOLUTIONS

IP68

Нетонущая

Кнопка 5 канала

Лучшее соотношение
цены и качества

Гарантийный срок
от производителя **12 мес**

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ РЕЧНОГО ДИАПАЗОНА

- ⊙ Качественная бюджетная радиостанция
- ⊙ Быстрый переход на 5 канал
- ⊙ 27 каналов речного диапазона
- ⊙ Сканирование по двум каналам
- ⊙ Пылевлагозащита по классу IP68
- ⊙ Аккумуляторная батарея Li-Ion 1000 мАч
- ⊙ Не тонет при падении в воду

REKA5 — современная портативная радиостанция речного диапазона, созданная для максимально надежной связи. Модель сочетает в себе передовую элементную базу и уникальные конструктивные решения, адаптированные для использования на речных маломерных судах. Радиостанция обладает защитой оболочки по стандарту IP68. Благодаря специальной конструкции радиостанция не утонет при падении за борт. Для экстренной связи и координации маневров предусмотрена выделенная кнопка «Front PTT» для мгновенного перехода на 5-й канал (300,200 МГц). Радиостанция поддерживает 27 каналов и работу в двух режимах мощности (0,5 Вт / 2 Вт). Удобство использования обеспечивает русскоязычное голосовое сопровождение. Для зарядки аккумулятора предусмотрен современный разъем USB Type-C на зарядном стакане. REKA5 - это надежность и простота работы в любых погодных условиях.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● 27 каналов речного диапазона	● Голосовое оповещение на русском языке
● Пылевлагозащита по классу IP68	● Выходная мощность: 0,5 Вт / 2 Вт
● Не тонет при падении в воду	● Голосовое оповещение уровня заряда аккумулятора при включении радиостанции
● Кнопка быстрого перехода на пятый канал (300,200 МГц)	● Функция энергосбережения и индикация разряда аккумулятора
● 155 тонов (50 CTCSS/105 DCS)	● Голосовое оповещение номера канала
● Функция сканирования по двум каналам	● Функция ограничения времени передачи (TOT)
● Настраиваемый уровень шумоподавления	● Вызывной тональный сигнал

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Ⓞ Радиостанция «REKA5»
- Ⓞ Клипса на пояс, ремешок
- Ⓞ Аккумуляторная батарея Li-Ion 1000 мАч
- Ⓞ Кабель USB-A/USB-C
- Ⓞ Зарядный стакан от сети 220 В
- Ⓞ Краткое руководство



Степень защиты оболочки IP68



Быстрый переход на 5 канал



Не тонет при падении в воду

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ООО «КОМПАС-Р ГЛОБАЛ»

Адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 2А
www.compas-r.ru
sales@compas-r.ru
 тел.: +7 (495) 135-47-75



Подробная информация на сайте
WWW.COMPAS-R.RU



Контактная информация дилера